INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

ANEXO 1
Análisis de disponibilidad en San Bernardino Tlaxcalancingo, Puebla conforme a la Disposición Técnica IFT-002-2014

Frec.	Canal	Estación	Clase	Distancia del punto en Km de análisis a la estación	Distancia de separación en Km mínima requerida (Disposición Técnica IFT-002-2014)	Observaciones sobre protección	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
88.1	201	XHRED-FM México, D.F.	C	123.8	210	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHDZ-FM Córdoba, Ver.	B1	134.8	163	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHPBA-FM de Puebla, Pue.	B1	6.6	11	No cumple con la separación mínima requerida entre estaciones cuya separación en frecuencia sea de 10.6 o 10.8 MHz	9.4 Tabla 4
88.3	202	Frecuencia prevista en el PABF 2015 para Chignahuapan, Pue.	A	93.6	100	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHRED-FM México, D.F.	C	123.8	161	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHCM-FM Cuernavaca, Mor.	C1	98.9	129	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
88.5	203	XHCM-FM Cuernavaca, Mor.	C1	98.9	196	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
88.7	204	XHNP-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
88.9	205	XHM-FM México, D.F.	C1	105.4	196	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHNP-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
89.1	206	XHNP-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
89.3	207	XHNP-FM Puebla, Pue.	B	7.4	163	Frecuencia asignada en la misma localidad	
89.5	208	XHFTI-FM Fortín de las Flores, Ver.	C	134.8	210	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHNP-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHRS-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
89.7	209	XEOYE-FM México, D.F.	C	105.7	210	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHNP-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHRS-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
89.9	210	XHNP-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHRS-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
90.1	211	XHRS-FM Puebla, Pue.	B1	7.0	138	Frecuencia asignada en la misma localidad	
90.3	212	XHRS-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHBLA-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
90.5	213	XEDA-FM México, D.F.	C	105.8	210	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4

Frec.	Canal	Estación	Clase	Distancia del punto en Km de análisis a la estación	Distancia de separación en Km mínima requerida (Disposición Técnica IFT-002-2014)	Observaciones sobre protección	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
		XHRS-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHBLA-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
90.7	214	XHRS-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHBLA-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
90.9	215	**XHBLA-FM Puebla, Pue.**	A	8.1	100	**Frecuencia asignada en la misma localidad**	
91.1	216	XHFS-FM Izúcar de Matamoros, Pue.	AA	50.6	111	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHBLA-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHRC-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
91.3	217	XHFAJ-FM México, D.F.	C	123.8	161	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHBLA-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHRC-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
91.5	218	XHBLA-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHRC-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
91.7	219	**XHRC-FM Puebla, Pue.**	B1	7.4	138	**Frecuencia asignada en la misma localidad**	
91.9	220	XHRC-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHZM-FM de Puebla, Pue.	C1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
92.1	221	XHFO-FM México, D.F.	C1	102.6	196	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHRC-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHZM-FM de Puebla, Pue.	C1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
92.3	222	XHRC-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHZM-FM de Puebla, Pue.	C1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
92.5	223	**XHZM-FM Puebla, Pue.**	C1	8.3	196	**Frecuencia asignada en la misma localidad**	
92.7	224	XHZM-FM de Puebla, Pue.	C1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
92.9	225	XEQ-FM México, D.F.	C1	102.6	196	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHZM-FM de Puebla, Pue.	C1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
93.1	226	XHEHU-FM Tehuacán, Pue.	B1	106.4	138	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHZM-FM de Puebla, Pue.	C1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
93.3	227	XHEDT-FM Toluca, Mex.	B	147.6	163	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHTB-FM Cuernavaca, Mor.	B	98.9	198	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4

Frec.	Canal	Estación	Clase	Distancia del punto en Km de análisis a la estación	Distancia de separación en Km mínima requerida (Disposición Técnica IFT-002-2014)	Observaciones sobre protección	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
		XHAPI-FM Apizaco, Tlax.	A	45.0	100	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
93.5	228	XHLU-FM Cd. Serdán, Pue.	A	86.3	100	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHJE-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
93.7	229	XEJP-FM México, D.F.	C	123.8	210	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHJE-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
93.9	230	XHJE-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
94.1	231	XHJE-FM Puebla, Pue.	B1	7.4	138	Frecuencia asignada en la misma localidad	
94.3	232	XHJE-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHORO-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
94.5	233	XHIMER-FM México, D.F.	C	104.1	210	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHJE-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHORO-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
94.7	234	XHJE-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHORO-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
94.9	235	XHORO-FM Puebla, Pue.	B	5.9	163	Frecuencia asignada en la misma localidad	
95.1	236	XHORO-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
95.3	237	XHSH-FM México, D.F.	C1	105.4	196	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHAOP-FM Acatlán de Osorio, Pue.	B	104.1	163	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHORO-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
95.5	238	XHORO-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
95.7	239	XHCT-FM Cuernavaca, Mor.	B	102	163	No cumple con la mínima separación en distancias	9.4
95.9	240	XHLIB-FM Libres, Pue.	B1	84	138	No cumple con la mínima separación en distancias	9.4
96.1	241	XEUN-FM México, D.F.	C	101.2	210	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
96.3	242	XHBUAP-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
96.5	243	XHTLAX-FM Tlaxcala, Tlax.	B	34.4	163	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHBUAP-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
96.7	244	XHBUAP-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
96.9	245	XHBUAP-FM Puebla, Pue.	B1	8.6	138	Frecuencia asignada en la misma localidad	
97.1	246	XHBUAP-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1

Frec.	Canal	Estación	Clase	Distancia del punto en Km de análisis a la estación	Distancia de separación en Km mínima requerida (Disposición Técnica IFT-002-2014)	Observaciones sobre protección	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
97.3	247	XHACO-FM Apizaco, Tlax.	A	45.0	100	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHVZ-FM Cuernavaca, Mor.	B	101.9	163	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHBUAP-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
97.5	248	XHBUAP-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
97.7	249	XERC-FM México, D.F.	C B	123.8	210	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHOT-FM Jalapa, Ver.	B	146.6	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
97.9	250	San Miguel Xaltepec, Pue.	A	72	100	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHMAXX-FM San Martín Texmelucan, Pue. (a 200 kHz)	B	32.8	105	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
98.1	251	XHMAXX-FM San Martín Texmelucan, Pue. (Mismo Canal)	B	32.8	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHPBA-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
98.3	252	XHPBA-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
98.5	253	XHPBA-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
98.7	254	XHPBA-FM Puebla, Pue.	B1	6.6	138	Frecuencia asignada en la misma localidad	
98.9	255	XHNGO-FM Huachinango, Pue.	B	128.7	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHPBA-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
99.1	256	XHMOR-FM Yautepec, Mor.	B	89.9	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHTEU-FM Tehuacán, Pue.	B1	112.2	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHPBA-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
99.3	257	XHPOP-FM México, D.F.	C1	105.4	196	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHORA-FM Orizaba, Ver.	B	115.2	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHPBA-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
99.5	258	XHUTX-FM San Esteban Tizatlán, Tlax. (Mismo Canal)	B1	35.7	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
99.7	259	XHUTX-FM San Esteban Tizatlán, Tlax. (A 200 kHz)	B1	35.7	105	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
99.9	260	XHTE-FM Tehuacán, Pue.	B1	111.5	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHEV-FM Izucar de Matamoros, Pue.	AA	50.3	111	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
100.1	261	XHMM-FM México, D.F.	C	105.7	210	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

Frec.	Canal	Estación	Clase	Distancia del punto en Km de análisis a la estación	Distancia de separación en Km mínima requerida (Disposición Técnica IFT-002-2014)	Observaciones sobre protección	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
100.3	262	XHXZ-FM Apizaco, Tlax. (Mismo Canal)	B1	44.2	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
100.5	263	XHXZ-FM Apizaco, Tlax. (A 200 kHz)	B1	44.2	88	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
100.7	264	XHGY-FM Tehuacán, Pue.	B1	110	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
100.9	265	XHSON-FM México, D.F.	C	105.7	210	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
101.1	266	XHVP-FM Atlixco, Pue. (A 200 kHz)	B1	21.4	88	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
101.3	267	XHVP-FM Atlixco, Pue. (Mismo Canal)	B1	21.4	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
101.5	268	XHVC-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
101.7	269	XEX-FM México, D.F.	C1	102.6	196	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHCUT-FM Cuernavaca, Mor.	B	72.5	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHVC-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
101.9	270	XHVC-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
102.1	271	XHVC-FM Puebla, Pue.	B	7.4	163	Frecuencia asignada en la misma localidad	
102.3	272	XHVC-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
102.5	273	XHMVS-FM México, D.F.	C	105.7	210	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHVC-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
102.7	274	XHTXT-FM Tlaxcala, Tlax.	A	31	100	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHVC-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHRH-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
102.9	275	XHTNO-FM Tulancingo, Hgo.	C1	121	196	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHVAC-FM Cuernavaca, Mor.	B1	101.6	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHWJ-FM Tehuacán, Pue.	B1	110	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHRH-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
103.1	276	XHRH-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
103.3	277	XHRH-FM Puebla, Pue.	B	7.4	163	Frecuencia asignada en la misma localidad	
103.5	278	XHRH-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
103.7	279	XHRH-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHEBL-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
103.9	280	XHXCA-FM Tlaxcala, Tlax.	A	31	100	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHRH-FM de Puebla, Pue.	B			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1

Insurgentes sur 1143,
Col. Nochebuena, C.P. 03720
Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México.
Tels. (55) 5015 4000

Frec.	Canal	Estación	Clase	Distancia del punto en Km de análisis a la estación	Distancia de separación en Km mínima requerida (Disposición Técnica IFT-002-2014)	Observaciones sobre protección	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
		XHEBL-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
104.1	281	XEDF-FM México, D.F.	C1	101.3	196	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHEBL-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
104.3	282	XHEBL-FM Puebla, Pue.	A	8.1	100	Frecuencia asignada en la misma localidad	
104.5	283	XHCU-FM Yautepec, Mor.	C1	90.1	196	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHEBL-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHOLA-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
104.7	284	XHEBL-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHOLA-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
104.9	285	XHEXA-FM México, D.F.	C	105.7	210	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHEBL-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHOLA-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
105.1	286	XHOLA-FM Puebla, Pue.	B1	6.7	138	Frecuencia asignada en la misma localidad	
105.3	287	XHCMR-FM Cuautla, Mor.	B1	73.8	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHZTP-FM Zacatlán, Pue.	B	105.3	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHOLA-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHCOM-FM de Santa Isabel Cholula, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
105.5	288	XHOBA-FM Orizaba, Ver.	B	122.6	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHOLA-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHCOM-FM de Santa Isabel Cholula, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
105.7	289	XHOF-FM México, D.F.	B	104.1	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHOLA-FM de Puebla, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHCOM-FM de Santa Isabel Cholula, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
105.9	290	XHCOM-FM Santa Isabel Cholula, Pue.	B1	9.0	138	Frecuencia asignada en la misma localidad	
106.1	291	XHCOM-FM de Santa Isabel Cholula, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHPBP-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
106.3	292	XHETE-FM Tehuacán, Pue.	B1	115.2	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHCOM-FM de Santa Isabel Cholula, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHPBP-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple can separación en frecuencia de 800 kHz	9.1

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

Frec.	Canal	Estación	Clase	Distancia del punto en Km de análisis a la estación	Distancia de separación en Km mínima requerida (Disposición Técnica IFT-002-2014)	Observaciones sobre protección	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
106.5	293	XHDFM-FM México, D.F.	C1	105.4	196	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHCOM-FM de Santa Isabel Cholula, Pue.	B1			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHPBP-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
106.7	**294**	**XHPBP-FM Puebla, Pue.**	A	8.1	100	**Frecuencia asignada en la misma localidad**	
106.9	295	XHHT-FM Ignacio Zaragoza, Tlax.	A	47.4	100	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHPBP-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
107.1	296	XHPBP-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
107.3	297	XEQR-FM México, D.F.	C	123.8	210	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHPBP-FM de Puebla, Pue.	A			No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
107.5	298	XHIZU-FM Izucar de Matamoros, Pue.	B	58.9	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
107.7	299	XHXAL-FM Jalapa, Ver.	C	138.9	210	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
107.9	300	XHIMR-FM México, D.F.	C1	105.8	196	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4

Insurgentes sur 1143,
Col. Nochebuena, C.P. 03720
Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México.
Tels. (55) 5015 4000

ANEXO 2
Análisis de disponibilidad en Santa María Zacatepec, Puebla conforme a la Disposición Técnica IFT-002-2014

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (Km)	Distancia requerida por DT-002-2014 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
88.1	201	XHRED-FM (México, D.F., 88.1 MHz)	C	111.2	210	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHDZ-FM Córdoba, Ver.	B1	145.7	163	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
88.3	202	Frecuencia prevista en el PABF 2015 para Chignahuapan, Pue.	A	86.9	100	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHRED-FM México, D.F.	C	111.2	161	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHCM-FM Cuernavaca, Mor.	C1	89.7	129	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
88.5	203	XHCM-FM Cuernavaca, Mor. (88.5 MHz)	C1	89.7	196	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
88.7	204	XHNP-FM de Puebla, Pue.	B	17.27	65	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
88.9	205	XHM-FM (México, D.F., 89.9 MHz)	C1	92.9	196	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHNP-FM de Puebla, Pue.	B	17.27	65	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
89.1	206	XHNP-FM de Puebla, Pue.	B	17.27	105	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
89.3	207	XHNP-FM Puebla, Pue. (89.3 MHz)	B	17.27	163	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
89.5	208	XHFTI-FM (Fortín de las Flores, Ver., 89.5 MHz)	C	145.9	210	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHNP-FM de Puebla, Pue.	B	17.27	105	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHRS-FM de Puebla, Pue.	B1	18.54	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
89.7	209	XEOYE-FM (México, D.F., 89.7 MHz)	C	92.17	210	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (Km)	Distancia requerida por DT-002-2014 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
		XHNP-FM de Puebla, Pue.	B	17.27	65	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHRS-FM de Puebla, Pue.	B1	18.54	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
89.9	210	XHNP-FM de Puebla, Pue.	B	17.27	65	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHRS-FM de Puebla, Pue.	B1	18.54	88	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
90.1	211	XHRS-FM Puebla, Pue. (90.1 MHz)	B1	18.54	138	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
90.3	212	XHRS-FM de Puebla, Pue.	B1	18.54	88	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHBLA-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	25	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
90.5	213	XEDA-FM (México, D.F., 90.5 MHz)	C	92.2	210	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHRS-FM de Puebla, Pue.	B1	18.54	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHBLA-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	25	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
90.7	214	XHRS-FM de Puebla, Pue.	B1	18.54	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHBLA-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	61	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
90.9	215	XHBLA-FM Puebla, Pue. (90.9 MHz)	A	19.6	100	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en	9.1 y 9.4

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (Km)	Distancia requerida por DT-002-2014 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
						frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	
91.1	216	XHFS-FM (Izúcar de Matamoros, Pue., 91.1 MHz)	AA	57.9	111	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHBLA-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	61	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHRC-FM de Puebla, Pue.	B1	17.27	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
91.3	217	XHFAJ-FM México, D.F.	C	111.26	161	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHBLA-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	25	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHRC-FM de Puebla, Pue.	B1	17.27	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
91.5	218	XHBLA-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	25	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHRC-FM de Puebla, Pue.	B1	17.27	88	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
91.7	219	XHRC-FM Puebla, Pue. (91.7 MHz)	B1	17.27	138	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
91.9	220	XHRC-FM de Puebla, Pue.	B1	17.27	88	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHZM-FM de Puebla, Pue.	C1	19.8	74	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
92.1	221	XHFO-FM (México, D.F., 92.1 MHz)	C1	89.9	196	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHRC-FM de Puebla, Pue.	B1	17.27	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se	9.1 y 9.4

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (Km)	Distancia requerida por DT-002-2014 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
						encuentra en zona conurbada de Puebla	
		XHZM-FM de Puebla, Pue.	C1	19.8	74	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
92.3	222	XHRC-FM de Puebla, Pue.	B1	17.27	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHZM-FM de Puebla, Pue.	C1	19.8	129	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
92.5	223	XHZM-FM Puebla, Pue. (92.5 MHz)	C1	19.8	196	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
92.7	224	XHZM-FM de Puebla, Pue.	C1	19.8	129	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
92.9	225	XEQ-FM (México, D.F., 92.9 MHz)	C1	89.9	196	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHZM-FM de Puebla, Pue.	C1	19.8	74	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
93.1	226	XHEUH-FM (Tehuacán, Pue., 93.1 MHz)	B1	120.2	138	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHZM-FM de Puebla, Pue.	C1	19.8	74	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
93.3	227	XHEDT-FM (Toluca, Mex., 93.3 MHz)	B	136.4	163	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHTB-FM (Cuernavaca, Mor., 93.3 MHz)	B	89.7	198	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHAPI-FM Apizaco, Tlax.	A	40.0	100	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
93.5	228	XHLU-FM (Cd. Serdán, Pue., 93.5 MHz)	A	96.8	100	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHJE-FM de Puebla, Pue.	B1	17.2	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
93.7	229	XEJP-FM (México, D.F., 93.7 MHz)	C	111.2	210	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHJE-FM de Puebla, Pue.	B1	17.2	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en	9.1 y 9.4

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (Km)	Distancia requerida por DT-002-2014 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
						frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	
93.9	230	XHJE-FM de Puebla, Pue.	B1	17.2	88	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
94.1	231	XHJE-FM Puebla, Pue. (94.1 MHz)	B1	17.2	138	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
94.3	232	XHJE-FM de Puebla, Pue.	B1	17.2	88	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHORO-FM de Puebla, Pue.	B	19.6	65	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
94.5	233	XHIMER-FM (México, D.F., 94.5 MHz)	C	92.6	210	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHJE-FM de Puebla, Pue.	B1	17.2	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHORO-FM de Puebla, Pue.	B	19.6	65	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
94.7	234	XHJE-FM de Puebla, Pue.	B1	17.2	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHORO-FM de Puebla, Pue.	B	19.6	105	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
94.9	235	XHORO-FM Puebla, Pue. (94.9 MHz)	B	19.6	163	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
95.1	236	XHORO-FM de Puebla, Pue.	B	19.6	105	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
95.3	237	XHSH-FM (México, D.F., 95.3 MHz)	C1	92.9	196	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (Km)	Distancia requerida por DT-002-2014 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
		XHAOP-FM (Acatlán de Osorio, Pue., 95.3 MHz)	B	117.3	163	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHORO-FM de Puebla, Pue.	B	19.6	65	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
95.5	238	XHORO-FM de Puebla, Pue.	B	19.6	65	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
95.7	239	XHCT-FM (Cuernavaca, Mor., 95.7 MHz)	B	93.8	163	No cumple con la mínima separación en distancias	9.4
95.9	240	XHLIB-FM (Libres, Pue., 95.9 MHz)	B1	86.1	138	No cumple con la mínima separación en distancias	9.4
96.1	241	XEUN-FM (México, D.F., 96.1 MHz)	C	89.6	210	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
96.3	242	XHBUAP-FM de Puebla, Pue.	B1	20.0	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
96.5	243	XHTLAX-FM (Tlaxcala, Tlax., 96.5 MHz)	B	25.5	163	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHBUAP-FM de Puebla, Pue.	B1	20.0	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
96.7	244	XHBUAP-FM de Puebla, Pue.	B1	20.0	88	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
96.9	245	XHBUAP-FM Puebla, Pue. (96.9 MHz)	B1	20.0	138	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
97.1	246	XHBUAP-FM de Puebla, Pue.	B1	20.0	88	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
97.3	247	XHACO-FM (Apizaco, Tlax., 97.3 MHz)	A	40.0	100	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHVZ-FM (Cuernavaca, Mor., 97.3 MHz)	B	93.8	163	No cumple con la mínima separación en distancia.	9.4
		XHBUAP-FM de Puebla, Pue.	B1	20.0	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
97.5	248	XHBUAP-FM de Puebla, Pue.	B1	20.0	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se	9.1 y 9.4

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (Km)	Distancia requerida por DT-002-2014 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
						encuentra en zona conurbada de Puebla	
97.7	249	XERC-FM (México, D.F., 97.7 MHz)	C	111.2	210	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHOT-FM (Jalapa, Ver., 97.7 MHz)	B	151.4	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
97.9	250	XHPXA-FM (San Miguel Xaltepec, Pue., 97.9 MHz)	A	84.5	100	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHMAXX-FM San Martín Texmelucan, Pue.	B	19.1	105	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
98.1	251	XHMAXX-FM San Martín Texmelucan, Pue. (98.1 MHz)	B	19.1	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHPBA-FM de Puebla, Pue.	B1	17.5	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
98.3	252	XHPBA-FM de Puebla, Pue.	B1	17.5	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
98.5	253	XHPBA-FM de Puebla, Pue.	B1	17.5	88	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
98.7	254	XHPBA-FM Puebla, Pue. (98.7 MHz)	B1	17.5	138	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
98.9	255	XHNGO-FM (Huachinango, Pue., 98.9 MHz)	B	120.3	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHPBA-FM de Puebla, Pue.	B1	17.5	88	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
99.1	256	XHMOR-FM (Yautepec, Mor., 99.1 MHz)	B	83.4	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHTEU-FM (Tehuacán, Pue., 99.1 MHz)	B1	126.0	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHPBA-FM de Puebla, Pue.	B1	17.5	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
99.3	257	XHPOP-FM (México, D.F., 99.3 MHz)	C1	92.9	196	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHORA-FM (Orizaba, Ver., 99.3 MHz)	B	125.6	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHPBA-FM de Puebla, Pue.	B1	17.5	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se	9.1 y 9.4

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (Km)	Distancia requerida por DT-002-2014 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
						encuentra en zona conurbada de Puebla	
99.5	258	XHUTX-FM San Esteban Tizatlán, Tlax. (99.5 MHz)	B1	28.9	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
99.7	259	XHUTX-FM San Esteban Tizatlán, Tlax.	B1	28.9	105	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
99.9	260	XHTE-FM (Tehuacán, Pue., 99.9 MHz)	B1	125.3	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHEV-FM (Izúcar de Matamoros, Pue., 99.9 MHz)	AA	57.7	111	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
100.1	261	XHMM-FM (México, D.F., 100.1 MHz)	C	92.2	210	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
100.3	262	XHXZ-FM Apizaco, Tlax. (100.3 MHz)	B1	39.2	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
100.5	263	XHXZ-FM Apizaco, Tlax.	B1	39.2	88	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
100.7	264	XHGY-FM (Tehuacán, Pue., 100.7 MHz)	B1	123.8	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
100.9	265	XHSON-FM (México, D.F., 100.9 MHz)	C	92.1	210	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
101.1	266	XHVP-FM Atlixco, Pue.	B1	25.0	88	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
101.3	267	XHVP-FM Atlixco, Pue. (101.3 MHz)	B1	25.0	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
101.5	268	XHVC-FM de Puebla, Pue.	B	17.2	65	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
101.7	269	XEX-FM (México, D.F., 101.7 MHz)	C1	89.9	196	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHCUT-FM (Cuernavaca, Mor., 101.7 MHz)	B	67.5	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHVC-FM de Puebla, Pue.	B	17.2	65	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
101.9	270	XHVC-FM de Puebla, Pue.	B	17.2	105	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
102.1	271	XHVC-FM Puebla, Pue. (102.1 MHz)	B	17.2	163	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
102.3	272	XHVC-FM de Puebla, Pue.	B	17.2	105	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (Km)	Distancia requerida por DT-002-2014 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
102.5	273	XHMVS-FM (México, D.F., 102.5 MHz)	C	92.2	210	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHVC-FM de Puebla, Pue.	B	17.2	65	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
102.7	274	XHTXT-FM (Tlaxcala, Tlax., 102.7 MHz)	A	24.1	100	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHVC-FM de Puebla, Pue.	B	17.2	65	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHRH-FM de Puebla, Pue.	B	17.2	65	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
102.9	275	XHTNO-FM (Tulancingo, Hgo., 102.9 MHz)	C1	110.5	196	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHVACM-FM (Cuernavaca, Mor., 102.9 MHz)	B1	93.6	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHWJ-FM (Tehuacán, Pue., 102.9 MHz)	B1	123.8	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHRH-FM de Puebla, Pue.	B	17.2	65	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
103.1	276	XHRH-FM de Puebla, Pue.	B	17.2	105	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
103.3	277	XHRH-FM Puebla, Pue. (103.3 MHz)	B	17.2	163	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
103.5	278	XHRH-FM de Puebla, Pue.	B	17.2	105	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
103.7	279	XHRH-FM de Puebla, Pue.	B	17.2	65	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHEBL-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	25	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
103.9	280	XHXCA-FM Tlaxcala, Tlax.	A	24.1	100	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (Km)	Distancia requerida por DT-002-2014 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
		XHRH-FM de Puebla, Pue.	B	17.2	65	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHEBL-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	25	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
104.1	281	XEDF-FM México, D.F.	C1	88.2	196	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHEBL-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	61	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
104.3	282	XHEBL-FM Puebla, Pue. (104.3 MHz)	A	19.6	100	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
104.5	283	XHCU-FM (Yautepec, Mor., 104.5 MHz)	C1	83.6	196	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHEBL-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	61	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHOLA-FM de Puebla, Pue.	B1	17.8	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
104.7	284	XHEBL-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	25	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHOLA-FM de Puebla, Pue.	B1	17.8	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
104.9	285	XHEXA-FM (México, D.F., 104.9 MHz)	C	92.1	210	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHEBL-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	25	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHOLA-FM de Puebla, Pue.	B1	17.8	88	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
105.1	286	XHOLA-FM Puebla, Pue.	B1	17.8	138	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en	9.1 y 9.4

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (Km)	Distancia requerida por DT-002-2014 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
		(105.1 MHz)				frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	
105.3	287	XHCMR-FM (Cuautla, Mor., 105.3 MHz)	B1	69.1	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHZTP-FM (Zacatlán, Pue., 105.3 MHz)	B	99.5	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHOLA-FM de Puebla, Pue.	B1	17.8	88	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHCOM-FM de Santa Isabel Cholula, Pue.	B1	14.5	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
105.5	288	XHOBA-FM (Orizaba, Ver., 105.5 MHz)	B	133.2	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHOLA-FM de Puebla, Pue.	B1	17.8	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHCOM-FM de Santa Isabel Cholula, Pue.	B1	14.5	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurboda de Puebla	9.1 y 9.4
105.7	289	XHOF-FM (México, D.F., 105.7 MHz)	B	92.6	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHOLA-FM de Puebla, Pue.	B1	17.8	48	No cumple con separación en frecuencia de 800 kHz	9.1
		XHCOM-FM de Santa Isabel Cholula, Pue.	B1	14.5	88	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbado de Puebla	9.1 y 9.4
105.9	290	XHCOM-FM Santa Isabel Cholula, Pue. (105.9 MHz)	B1	14.5	138	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbado de Puebla	9.1 y 9.4
106.1	291	XHCOM-FM de Santa Isabel Cholula, Pue.	B1	14.5	88	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHPBP-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	25	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
106.3	292	XHETE-FM (Tehuacán, Pue., 106.3 MHz)	B1	129.0	138	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHCOM-FM de Santa Isabel Cholula, Pue.	B1	14.5	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se	9.1 y 9.4

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (Km)	Distancia requerida por DT-002-2014 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento (Disposición Técnica IFT-002-2014)
						encuentra en zona conurbada de Puebla	
		XHPBP-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	25	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
106.5	293	XHDFM-FM (México, D.F., 106.5 MHz)	C1	92.9	196	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHCOM-FM de Santa Isabel Cholula, Pue.	B1	14.5	48	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
		XHPBP-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	61	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
106.7	294	XHPBP-FM Puebla, Pue. (106.7 MHz)	A	19.6	100	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
106.9	295	XHHT-FM (Ignacio Zaragoza, Tlax., 106.9 MHz)	A	50.5	100	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHPBP-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	61	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
107.1	296	XHPBP-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	25	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
107.3	297	XEQR-FM (México, D.F., 107.3 MHz)	C	111.2	210	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
		XHPBP-FM de Puebla, Pue.	A	19.6	25	No cumple con la mínima separación en distancia y con separación en frecuencia de 800 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	9.1 y 9.4
107.5	298	XHIZU-FM (Izucar de Matamoros, Pue., 107.5 MHz)	B	67.7	163	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
107.7	299	XHXAL-FM (Jalapa, Ver., 107.7 MHz)	C	143.3	210	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4
107.9	300	XHIMR-FM (México, D.F., 107.9 MHz)	C1	92.2	196	No cumple con la mínima separación en distancia	9.4

ANEXO 3
Análisis de disponibilidad en San Bernardino Tlaxcalancingo, Puebla conforme a la Disposición Técnica IFT-002-2016

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger	Distancia (km) requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger	Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger	Fundamento
88.1	201	XHRED-FM Ciudad de México, 88.1	C	123.80	210	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
88.3	202	XHCM-FM Cuernavaca, Mor., 88.5	C1	98.90	129	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
88.5	203	XHCM-FM Cuernavaca, Mor., 88.5	C1	98.90	196	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
88.7	204	XHCM-FM Cuernavaca, Mor., 88.5	C1	98.90	129	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
88.9	205	XHBE-FM El Progreso (Perote), Ver., 88.9	B1	129.08	139	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
89.1	206	XHNP-FM Puebla, Pue., 89.3	B	7.40	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
89.3	207	XHNP-FM Puebla, Pue., 89.3	B	7.40	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y en frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
89.5	208	XHNP-FM Puebla, Pue., 89.3	B	7.40	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
[redacted]		XEOYE-FM México, D.F., 89.7	C	105.70	210	No cumple con la separación suficiente en distancia, pero conforme al Cálculo de Interferencia es factible de asignación	12.6
		XHCUM-FM Cuautla, Mor., 89.7	A	75.84	100		12.6
89.9	210	XHRS-FM Puebla, Pue., 90.1	B1	6.98	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
90.1	211	XHRS-FM Puebla, Pue., 90.1	B1	6.98	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y en frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
90.3	212	XHRS-FM Puebla, Pue., 90.1	B1	6.98	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
90.5	213	XEDA-FM México, D.F., 90.5	C	105.80	210	No cumple con la separación suficiente en distancia y	12.3.1 12.6

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger	Distancia (km) requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger	Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger	Fundamento
						protección de contorno protegido	
		XHRTP-FM San Martín Texmelucan, Pue., 90.7	AA	29.02	68	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
90.7	214	XHRTP-FM San Martín Texmelucan, Pue., 90.7	AA	29.02	111	No cumple con la separación suficiente en distancia	12.3.1
90.9	215	XHRTP-FM San Martín Texmelucan, Pue., 90.7	AA	29.02	68	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
91.1	216	XHFS-FM Izúcar de Matamoros, Pue., 91.1	AA	50.63	111	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
91.3	217	XHFS-FM Izúcar de Matamoros, Pue., 91.1	AA	50.63	68	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
91.5	218	XHRC-FM Puebla, Pue., 91.7	B1	7.39	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
91.7	219	XHRC-FM Puebla, Pue., 91.7	B1	7.39	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y en frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
91.9	220	XHRC-FM Puebla, Pue., 91.7	B1	7.39	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
[redacted]		XHFO-FM Ciudad de México, 92.1	C1	102.65	196	No cumple con la separación suficiente en distancia, pero conforme al Cálculo de Interferencia es factible de asignación	12.6
92.3	222	XHZM-FM Puebla, Pue., 92.5	C1	8.38	129	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
92.5	223	XHZM-FM Puebla, Pue., 92.5	C1	8.38	196	No cumple con la separación suficiente en distancia y en frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
92.7	224	XHZM-FM Puebla, Pue., 92.5	C1	8.38	129	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
[redacted]		XEQ-FM Ciudad de México, 92.9	C1	102.65	196	No cumple con la separación suficiente en distancia, pero conforme al Cálculo de Interferencia es factible de asignación	12.6
93.1	226	XHEUH-FM Tehuacán, Pue., 93.1	B1	106.45	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger	Distancia (km) requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger	Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger	Fundamento
93.3	227	XHEDT-FM Toluca, Méx., 93.3	B	147.63	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHTB-FM Cuernavaca, Mor., 93.3	C1	98.99	196	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHAPI-FM Apizaco, Tlax., 93.3	A	45.08	100	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
93.5	228	XHLU-FM Cd. Serdán, Pue., 93.5	A	86.35	100	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
93.7	229	XEJP-FM Ciudad de México, 93.7	C	123.87	210	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
93.9	230	XHJE-FM Puebla, Pue., 94.1	B1	7.39	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
94.1	231	XHJE-FM Puebla, Pue., 94.1	B1	7.39	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y en frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
94.3	232	XHJE-FM Puebla, Pue., 94.1	B1	7.39	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
94.5	233	XHCAL-FM Calpulalpan, Tlax., 94.3	B1	68.73	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHIMER-FM Ciudad de México, 94.5	C	104.19	210	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
94.7	234	XHORO-FM Puebla, Pue., 94.9	B	5.93	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
94.9	235	XHORO-FM Puebla, Pue., 94.9	B	5.93	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y en frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
95.1	236	XHORO-FM Puebla, Pue., 94.9	B	5.93	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
95.3	237	XHSH-FM Ciudad de México, 95.3	C1	105.46	196	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
[redacted]		XHSH-FM Ciudad de México, 95.3	C1	105.46	129	No cumple con la separación suficiente en distancia, pero	12.6

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger	Distancia (km) requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger	Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger	Fundamento
						conforme al Cálculo de Interferencia es factible de asignación	
95.7	239	XHLIB-FM Libres, Pue., 95.9	B	84.71	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHCT-FM Cuernavaca, Mor., 95.7	B	101.97	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
95.9	240	XHLIB-FM Libres, Pue., 95.9	B	84.71	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHLIB-FM Libres, Pue., 95.9	B	84.71	105	No cumple con la separación suficiente en distancia, pero conforme al Cálculo de Interferencia es factible de asignación	12.6
		XEUN-FM Ciudad de México, 96.1	C1	101.27	196	No cumple con la separación suficiente en distancia, pero conforme al Cálculo de Interferencia es factible de asignación	12.6
96.3	242	XHTLAX-FM Tlaxcala, Tlax., 96.5	B	34.41	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
96.5	243	XHTLAX-FM Tlaxcala, Tlax., 96.5	B	34.41	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
96.7	244	XHBUAP-FM Puebla, Pue., 96.7	B1	8.61	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
96.9	245	XHBUAP-FM Puebla, Pue., 96.7	B1	8.61	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y en frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
97.1	246	XHBUAP-FM Puebla, Pue., 96.7	B1	8.61	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
97.3	247	XHVZ-FM Cuernavaca, mor., 97.3	B	101.97	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHACO-FM Apizaco, Tlax., 97.3	A	45.08	100	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
97.5	248	XHACO-FM Apizaco, Tlax., 97.3	A	45.08	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger	Distancia (km) requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger	Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger	Fundamento
97.7	249	XERC-FM Ciudad de México, 97.7	C	123.87	210	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
97.9	250	XHMAXX-FM San Martín Texmelucan, Pue., 98.1	B	32.84	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
98.1	251	XHMAXX-FM San Martín Texmelucan, Pue., 98.1	B	32.84	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
98.3	252	XHMAXX-FM San Martín Texmelucan, Pue., 98.1	B	32.84	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
98.5	253	XHPBA-FM Puebla, Pue., 98.7	B1	6.63	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
98.7	254	XHPBA-FM Puebla, Pue., 98.7	B1	6.63	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y en frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
98.9	255	XHPBA-FM Puebla, Pue., 98.7	B1	6.63	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
99.1	256	XHTEU-FM Tehuacán, Pue., 99.1	B1	112.22	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
99.3	257	XHUTX-FM San Esteban Tizatlán, Tlax., 99.5	B1	35.74	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
99.5	258	XHUTX-FM San Esteban Tizatlán, Tlax., 99.5	B	35.74	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
99.7	259	XHUTX-FM San Esteban Tizatlán, Tlax., 99.5	B1	35.74	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
99.9	260	XHEV-FM Izúcar de Matamoros, Pue., 99.9	AA	50.34	111	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
100.1	261	XHXZ-FM Apizaco, Tlax., 100.3	B1	44.23	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
100.3	262	XHXZ-FM Apizaco, Tlax., 100.3	B1	44.23	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
100.5	263	XHXZ-FM Apizaco, Tlax., 100.3	B1	44.23	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y	12.3.1 12.6

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger	Distancia (km) requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger	Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger	Fundamento
						protección de contorno protegido	
100.7	264	XHGY-FM Tehuacán, Pue., 100.7	B1	110.02	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
100.9	265	XHSON-FM Ciudad de México, 100.9	C	105.71	210	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
101.1	266	XHVP-FM Atlixco, Pue.101.3	B1	21.48	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
101.3	267	XHVP-FM Atlixco, Pue., 101.3	B1	21.48	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
101.5	268	XHVP-FM Atlixco, Pue.,101.3	B1	21.48	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
101.7	269	XEX-FM Ciudad de México, 101.7	B	102.65	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHCUT-FM Cuautla, Mor., 101.7	B	72.57	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
101.9	270	XHVC-FM Puebla, Pue.,101.9	B	7.39	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
102.1	271	XHVC-FM Puebla, Pue., 101.9	B	7.39	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y en frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
102.3	272	XHVC-FM Puebla, Pue.,101.9	B	7.39	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
102.5	273	XHTXT-FM Tlaxcala, Tlax., 102.7	A	31.02	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
102.7	274	XHTXT-FM Tlaxcala, Tlax., 102.7	A	31.02	100	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
102.9	275	XHTXT-FM Tlaxcala, Tlax., 102.7	A	31.02	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHWJ-FM Tehuacán, Pue., 102.9	B1	110.02	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger	Distancia (km) requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger	Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger	Fundamento
103.1	276	XHRH-FM Puebla, Pue., 103.3	B	7.39	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
103.3	277	XHRH-FM Puebla, Pue., 103.3	B	7.39	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y en frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
103.5	278	XHRH-FM Puebla, Pue., 103.3	B	7.39	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
103.7	279	XHXCA-FM Tlaxcala, Tlax., 103.9	A	31.02	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
103.9	280	XHXCA-FM Tlaxcala, Tlax., 103.9	A	31.02	100	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
104.1	281	XHXCA-FM Tlaxcala, Tlax., 103.9	A	31.02	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHEBL-FM Puebla, Pue., 104.3	A	8.15	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
104.3	282	XHEBL-FM Puebla, Pue., 104.3	A	8.15	100	No cumple con la separación suficiente en distancia y en frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
104.5	283	XHEBL-FM Puebla, Pue., 104.3	A	8.15	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
104.7	284	Tehuitzingo, Pue., 104.7	A	77.64	100	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHCU-FM Yautepec, Mor., 104.5	C1	90.14	129	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
104.9	285	XHOLA-FM Puebla, Pue., 105.1	B1	6.76	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
105.1	286	XHOLA-FM Puebla, Pue., 105.1	B1	6.76	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y en frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
105.3	287	XHOLA-FM Puebla, Pue., 105.1	B1	6.76	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
		XHOF-FM Ciudad de México, 105.7	B	104.19	105	No cumple con la separación suficiente en distancia, pero	12.6

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger	Distancia (km) requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger	Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger	Fundamento
						conforme al Cálculo de Interferencia es factible de asignación	
		XHCMR-FM Cuautla, Mor., 105.3	B1	73.84	88	No cumple con la separación suficiente en distancia, pero conforme al Cálculo de Interferencia es factible de asignación	12.6
105.7	289	XHCOM-FM Santa Isabel Cholula, Pue., 105.9	B1	9.08	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
105.9	290	XHCOM-FM Santa Isabel Cholula, Pue., 105.9	B1	9.08	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y en frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
106.1	291	XHCOM-FM Santa Isabel Cholula, Pue., 105.9	B1	9.08	88	No cumple con la separación suficiente en distancia	12.3.1 12.6
106.3	292	XHETE-FM Tehuacán, Pue., 106.3	B1	115.22	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
106.5	293	XHPBP-FM Puebla, Pue., 106.7	A	8.15	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
106.7	294	XHPBP-FM Puebla, Pue., 106.7	A	8.15	100	No cumple con la separación suficiente en distancia y en frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
106.9	295	XHPBP-FM Puebla, Pue., 106.7	A	8.15	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz en la misma localidad	12.1 12.3.1
		XHHT-FM Ignacio Zaragoza, Tlax., 106.9	A	47.41	61	No cumple con la separación suficiente en distancia, pero conforme al Cálculo de Interferencia es factible de asignación	12.6
170.3	297	XHIZU-FM Izúcar de Matamoros, Pue., 107.5	B	58.97	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
107.5	298	XHIZU-FM Izúcar de Matamoros, Pue., 107.5	B	58.98	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
107.7	299	XHIZU-FM Izúcar de Matamoros, Pue., 107.5	B	58.97	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
107.9	300	XHIMR-FM Ciudad de México, 107.9	C1	105.81	196	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6

Frecuencia factible de asignación, siempre y cuando no se asigne la misma frecuencia en Puebla o área conurbada de la localidad.

ANEXO 4
Análisis de disponibilidad en Santa María Zacatepec, Puebla conforme a la Disposición Técnica IFT-002-2016

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (km)	Distancia requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento
88.1	201	XHRED-FM (Ciudad de México, 88.1 MHz)	C	11.26	210	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
88.3	202	XHCM-FM Cuernavaca, Mor.	C1	89.70	129	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
88.5	203	XHCM-FM (Cuernavaca, Mor. 88.5 MHz)	C1	89.70	196	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
88.7	204	XHCM-FM Cuernavaca, Mor.	C1	89.70	129	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
88.9	205	XHM-FM (México, D.F., 89.9 MHz)	C1	92.91	196	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
89.1	206	XHNP-FM Puebla, Pue.	B	17.27	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
89.3	207	XHNP-FM (Puebla, Pue., 89.3 MHz)	B	17.27	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz, ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
89.5	208	XHNP-FM Puebla, Pue.	B	17.27	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
89.7	209	XEOYE-FM (México, D.F., 89.7 MHz)	C	92.70	210	No cumple con la separación suficiente en distancia, pero conforme al Cálculo de Interferencia es factible de asignación	12.6
		XHCUM-FM (Cuautla, Mor., 89.7 MHz)	A	71.30	100		12.6
89.9	210	XHRS-FM Puebla, Pue.	B1	18.54	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (km)	Distancia requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento
90.1	211	XHRS-FM Puebla, Pue. (90.1 MHz)	B1	18.54	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
90.3	212	XHRS-FM Puebla, Pue.	B1	18.54	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
90.5	213	XEDA-FM (México, D.F., 90.5 MHz)	C	92.25	210	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHRTP-FM San Martín Texmelucan, Pue.	AA	15.99	68	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
90.7	214	XHRTP-FM San Martín Texmelucan, Pue. (90.7 MHz)	AA	15.99	111	No cumple con la separación suficiente en distancia	12.3.1 12.6
90.9	215	XHRTP-FM San Martín Texmelucan, Pue.	AA	15.99	68	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
91.1	216	XHFS-FM Izúcar de Matamoros, Pue. (91.1 MHz)	AA	57.90	111	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
91.3	217	XHFS-FM Izúcar de Matamoros, Pue.	AA	57.90	68	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
91.5	218	XHRC-FM Puebla, Pue.	B1	17.27	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
91.7	219	XHRC-FM Puebla, Pue. (91.7 MHz)	B1	17.27	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
91.9	220	XHRC-FM Puebla, Pue.	B1	17.29	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
92.1	221	XHFO-FM (Ciudad de México, 92.1 MHz)	C1	89.97	196	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
92.3	222	XHZM-FM Puebla, Pue.	C1	19.84	129	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
92.5	223	XHZM-FM Puebla, Pue. (92.5 MHz)	C1	19.84	196	No cumple con la separación suficiente en distancia y	12.1 12.3.1

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (km)	Distancia requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento
						frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	
92.7	224	XHZM-FM Puebla, Pue.	C1	19.84	129	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
92.9	225	XEQ-FM (Ciudad de México, 92.9 MHz)	C1	89.97	196	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
93.1	226	XHEHU-FM (Tehuacán, Pue., 93.1 MHz)	B1	120.29	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
93.3	227	XHEDT-FM (Toluca, Méx., 93.3 MHz)	B	136.45	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHTB-FM (Cuernavaca, Mor., 93.3 MHz)	C1	89.70	196	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHAPI-FM Apizaco, Tlax. (93.3 MHz)	A	40.01	100	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
93.5	228	XHAPI-FM Apizaco, Tlax.	A	40.01	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
93.7	229	XEJP-FM (Ciudad de México, 93.7 MHz)	C	11.26	210	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
93.9	230	XHJE-FM Puebla, Pue.	B1	17.27	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
94.1	231	XHJE-FM Puebla, Pue. (94.1 MHz)	B1	17.27	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
94.3	232	XHJE-FM Puebla, Pue.	B1	17.27	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
94.5	233	XHCAL-FM (Calpulalpan, Tlax. 94.3 MHz)	B1	55.36	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHIMER-FM (Ciudad de México, 94.5 MHz)	C	92.63	210	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (km)	Distancia requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento
94.7	234	XHORO-FM Puebla, Pue.	B	16.71	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
94.9	235	XHORO-FM Puebla, Pue. (94.9 MHz)	B	16.71	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
95.1	236	XHORO-FM Puebla, Pue.	B	16.71	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
95.3	237	XHSH-FM Ciudad de México	C1	92.91	196	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
95.5	238	XHSH-FM Ciudad de México (95.3 MHz)	C1	92.91	129	No cumple con la separación suficiente en distancia, pero conforme al Cálculo de Interferencia es factible de asignación	12.6
95.7	239	XHLIB-FM Libres, Pue.	B	86.10	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHCT-FM Cuernavaca, Mor.	B	93.83	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
95.9	240	XHLIB-FM Libres, Pue. (95.9 MHz)	B	86.10	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
96.1	241	XHLIB-FM Libres, Pue.	B	86.10	105	No cumple con la separación	12.6
		XEUN-FM Ciudad de México	C1	89.67	196	suficiente en distancia, pero conforme al Cálculo de Interferencia es factible de asignación	12.6
96.3	242	XHTLAX-FM Tlaxcala, Tlax.	B	25.54	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
96.5	243	XHTLAX-FM Tlaxcala, Tlax. (96.5 MHz)	B	25.54	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
96.7	244	XHBUAP-FM Puebla, Pue.	B1	20.04	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
96.9	245	XHBUAP-FM Puebla, Pue. (96.9 MHz)	B1	20.04	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (km)	Distancia requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento
97.1	246	XHBUAP-FM Puebla, Pue.	B1	20.04	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
97.3	247	XHVZ-FM (Cuernavaca, Mor., 97.3 MHz	B	93.83	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHACO-FM Apizaco, Tlax. (97.3 MHz)	A	40.01	100	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
97.5	248	XHACO-FM Apizaco, Tlax.	A	40.01	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
97.7	249	XERC-FM (Ciudad de México, 97.7 MHz)	C	111.26	210	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
97.9	250	XHMAXX-FM San Martín Texmelucan, Pue.	B	19.17	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
98.1	251	XHMAXX-FM San Martín Texmelucan, Pue. (98.1 MHz)	B	19.17	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
98.3	252	XHMAXX-FM San Martín Texmelucan, Pue.	B	19.17	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
98.5	253	XHPBA-FM Puebla, Pue.	B1	17.54	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
98.7	254	XHPBA-FM Puebla, Pue. (98.7 MHz)	B1	17.54	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
98.9	255	XHPBA-FM Puebla, Pue.	B1	17.54	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
99.1	256	XHTEU-FM (Tehuacán, Pue., 99.1 MHz)	B1	126.00	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
99.3	257	XHUTX-FM San Esteban Tizatlán, Tlax.	B1	28.91	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
99.5	258	XHUTX-FM San Esteban Tizatlán, Tlax. (99.5 MHz)	B	28.91	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y	12.3.1 12.6

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (km)	Distancia requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento
						protección de contorno protegido	
99.7	259	XHUTX-FM San Esteban Tizatlán, Tlax.	B1	28.91	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
99.9	260	XHEV-FM (Izúcar de Matamoros, Pue., 99.9 MHz)	AA	57.71	111	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
100.1	261	XHXZ-FM Apizaco, Tlax.	B1	39.20	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
100.3	262	XHXZ-FM Apizaco, Tlax. (100.3 MHz)	B1	39.20	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
100.5	263	XHXZ-FM Apizaco, Tlax.	B1	39.20	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
100.7	264	XHGY-FM (Tehuacán, Pue., 100.7 MHz)	B1	123.86	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
100.9	265	XHSON-FM (Ciudad de México, 100.9 MHz)	C	92.18	210	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
101.1	266	XHVP-FM Atlixco, Pue.	B1	25.04	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
101.3	267	XHVP-FM Atlixco, Pue. (101.3 MHz)	B1	25.04	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
101.5	268	XHVP-FM Atlixco, Pue.	B1	25.04	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
101.7	269	XEX-FM (Ciudad de México, 101.7 MHz)	B	89.97	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHCUT-FM (Cuautla, Mor., 101.7 MHz)	B	67.56	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
101.9	270	XHVC-FM Puebla, Pue.	B	17.27	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
102.1	271	XHVC-FM Puebla, Pue. (102.1 MHz)	B	17.27	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se	12.1 12.3.1

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (km)	Distancia requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento
						encuentra en zona conurbada de Puebla	
102.3	272	XHVC-FM Puebla, Pue.	B	17.27	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
102.5	273	XHTXT-FM Tlaxcala, Tlax.	A	24.10	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
102.7	274	XHTXT-FM Tlaxcala, Tlax. (102.7 MHz)	A	24.10	100	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
102.9	275	XHTXT-FM Tlaxcala, Tlax.	A	24.10	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHWJ-FM (Tehuacán, Pue., 102.9 MHz)	B1	123.86	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
103.1	276	XHRH-FM Puebla, Pue.	B	17.27	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
103.3	277	XHRH-FM Puebla, Pue. (103.3 MHz)	B	17.27	163	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
103.5	278	XHRH-FM Puebla, Pue.	B	17.27	105	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
103.7	279	XHXCA-FM Tlaxcala, Tlax.	A	24.10	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
103.9	280	XHXCA-FM Tlaxcala, Tlax. (103.9 MHz)	A	24.10	100	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
104.1	281	XHXCA-FM Tlaxcala, Tlax.	A	24.10	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHEBL-FM Puebla, Pue.	A	19.63	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
104.3	282	XHEBL-FM Puebla, Pue. (104.3 MHz)	A	19.63	100	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1

Frec.	Canal	Estación a proteger (ubicación de la estación)	Clase	Distancia entre la estación de referencia y la estación a proteger (km)	Distancia requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger (km)	Observaciones respecto de la estación a proteger	Fundamento
104.5	283	XHEBL-FM Puebla, Pue.	A	19.63	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
104.7	284	Tehuitzingo, Pue.	A	88.64	100	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
		XHCU-FM (Yautepec, Mor., 104.5 MHz)	C1	83.62	129	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
104.9	285	XHOLA-FM Puebla, Pue.	B1	17.85	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
105.1	286	XHOLA-FM Puebla, Pue. (105.1 MHz)	B1	17.85	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
105.3	287	XHOLA-FM Puebla, Pue.	B1	17.85	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
105.5	288	XHOF-FM (Ciudad de México, 105.7 MHz)	B	92.63	105	No cumple con la separación suficiente en distancia, pero conforme al Cálculo de Interferencia es factible de asignación	12.6
		XHCMR-FM (Cuautla, Mor., 105.3 MHz)	B1	69.11	88		12.6
105.7	289	XHCOM-FM Santa Isabel Cholula, Pue.	B1	14.51	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
105.9	290	XHCOM-FM Santa Isabel Cholula, Pue. (105.9 MHz)	B1	14.51	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
106.1	291	XHCOM-FM Santa Isabel Cholula, Pue.	B1	14.51	88	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
106.3	292	XHETE-FM (Tehuacán, Pue., 106.3 MHz)	B1	129.02	138	No cumple con la separación suficiente en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
106.5	293	XHPBP-FM Puebla, Pué.	A	19.63	61	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se encuentra en zona conurbada de Puebla	12.1 12.3.1
106.7	294	XHPBP-FM Puebla, Pue. (106.7 MHz)	A	19.63	100	No cumple con la separación suficiente en distancia y frecuencia de 400 kHz ya que se	12.1 12.3.1